

Универсальная беспроводная кнопка вызова помощника Гамма (арт. 4588)

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом действия, эксплуатацией и техническим обслуживанием комплекта универсальной беспроводная кнопка вызова помощника Гамма (арт. 4588).

2. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- 2.1 Кнопка вызова персонала универсал АА (арт. Гку): 1 шт.
- 2.2 Приемник вызовов (арт. Гп): 1 шт.
- 2.3 Тактильная табличка, размер 15x20 см: 1 шт.
- 2.4 Блок питания 5В, 1А: 1 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальная беспроводная кнопка вызова помощника Гамма (арт. 4588) предназначена для вызова помощи в общественных местах маломобильными группами населения: людьми с ограниченными возможностями, пожилыми людьми, родителями с маленькими детьми в колясках и т.д.

4. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Внепогодная антивандальная кнопка размещается совместно с табличкой у входа в здание, туалетных комнатах и других местах, где необходимо обеспечить вызов персонала инвалидом.

Кнопка вызова не требует сложной установки и специального монтажа, крепится на двусторонний скотч или саморезы, которые идут в комплекте.

Приемник устанавливается стационарно (работает от сети) в любом удобном месте. При настройке приемника, кнопка сохраняется в памяти устройства. При вызове приемник моментально распознает вызывающую кнопку. При нажатии кнопки, загорается красный индикатор. Это значит, что вызов уже отправлен и сотрудник получил сообщение.

Табличка изготовлена из акрилового пластика (полистирола) с дополнительным защитным покрытием лаком, размер 15x20 см, крепится на саморезы или двусторонний скотч (в комплекте). Размер и характеристики таблички полностью соответствуют новым требованиям ГОСТ Р 52131-2019 к информационным уличным пиктограммам. Батарейка в кнопке в среднем работает 1 год. По истечении этого срока, для замены достаточно снять основание кнопки.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кнопка:

Размер: диаметр - 123 мм, высота – 22 мм

Материал корпуса: поликарбонат

Цвет: серый, желтый

Световая индикация: при нажатии

Звуковая индикация: при нажатии

Питание: батарея CR2 Lithium

Частота: 433.92 МГц

Радиус действия: более 150 м в открытом пространстве

Температурный режим работы: -35..+50° С

Срок службы батареи: 12-18 месяцев.

Особенности: дублирование информации шрифтом Брайля на самой кнопке вызова. Увеличенная площадь высококонтрастной зоны активации вызова – 60 мм.

Приемник-табло:

Размер: 202x130x30 мм

Материал корпуса: пластик

Цвет: черный

Тип электропитания: от сети через адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A

Входная мощность: AC100V-240V

Частота: 433.92 МГц

Продолжительность сигнала: 15 секунд

Радиус приема: не менее 100 м

Крепление: подставка или саморезами к стене

Особенности: отображение трёх вызовов одновременно.

Имеет световую и звуковую индикацию. Отличительной особенностью данного решения является то, что его можно расширить - подключить к табло до 99 кнопок, что сделает систему универсальной.

Табличка:

Размер: 15x20 см, толщина 2 мм

Размер пиктограммы: 15x15 см

Высота тактильной зоны шрифтом Брайля: 50 мм

Высота тактильных точек: 0,7 мм

Материал: ударопрочный пластик полистирол (акриловый пластик)

Цвет: желтый, черный

Гарантийный срок эксплуатации: 1 год.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

Для того чтобы привязать кнопку к приемнику требуется нажать кнопку F1 на приемнике, затем третью кнопку сверху. После того, как индикатор загорелся, требуется на кнопке вызова нажать на саму кнопку, после чего индикатор на приемнике должен мигнуть. Далее повторить действие на приемнике, нажав кнопку на приемнике (третью сверху) до того момента пока индикатор не потухнет. Все, кнопка заложена в память приемника.

Видео по настройке и работе комплекта также есть на сайте dostupnaya-strana.ru в карточке товара.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7.3 Дата продажи «__» _____ г.

ПОСТАВЩИК:

ООО «Клевер», dostupnaya-strana.ru, 7(800) 200-13-80, 8 (499) 380-7050, zakaz@d-strana.ru.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

Производитель: FujjanQuanzhouElectronicsCo., Ltd.

Страна производителя: Китай.