

Беспроводная антивандальная кнопка вызова персонала для инвалидов (с табло и тактильной табличкой арт. АРЕ510.1ш – АРЕ510.10ш)

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом действия, эксплуатацией и техническим обслуживанием комплекта беспроводная антивандальная кнопка вызова персонала для инвалидов (арт. АРЕ510.1ш- АРЕ510.10ш).

2. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ АРЕ510.1ш

- 2.1 Беспроводная влагозащищенная антивандальная кнопка вызова со шнурком с кольцом ibells (арт. АРЕ309ш): 1 шт.
- 2.2 Приемник вызовов ibells (арт. АРЕ108): 1 шт.
- 2.3 Репитер (арт. АРЕ401): 1 шт. (в модификациях арт. АРЕ510.3ш - АРЕ510.10ш)
- 2.4 Тактильная табличка, размер 15x20 см: 1 шт.
- 2.5 Блок питания 5В, 1А: 1 шт.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ:

АРЕ510.1ш: 1 кнопка вызова, 1 табличка, 1 приемник
АРЕ510.2ш: 2 кнопки вызова, 2 таблички, 1 приемник
АРЕ510.3ш: 3 кнопки вызова, 3 таблички, 1 приемник, 1 репитер
АРЕ510.4ш: 4 кнопки вызова, 4 таблички, 1 приемник, 1 репитер
АРЕ510.5ш: 5 кнопок вызова, 5 табличек, 1 приемник, 1 репитер
АРЕ510.6ш: 6 кнопок вызова, 6 табличек, 1 приемник, 1 репитер
АРЕ510.7ш: 7 кнопок вызова, 7 табличек, 1 приемник, 1 репитер
АРЕ510.8ш: 8 кнопок вызова, 8 табличек, 1 приемник, 1 репитер
АРЕ510.9ш: 9 кнопок вызова, 9 табличек, 1 приемник, 1 репитер
АРЕ510.10ш: 10 кнопок вызова, 10 табличек, 1 приемник, 1 репитер.

НАЗНАЧЕНИЕ

Беспроводная кнопка вызова персонала со шнурком с кольцом для удобства захвата (арт. АРЕ510.1ш - АРЕ510.10ш) предназначена для вызова помощи в общественных местах маломобильными группами населения: людьми с ограниченными возможностями, пожилыми людьми, родителями с маленькими детьми в колясках и т.д.

4. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Всепогодная антивандальная кнопка размещается совместно с табличкой у входа в здание, туалетных комнатах и других местах, где необходимо обеспечить вызов персонала инвалидом.

Кнопка вызова не требует сложной установки и специального монтажа, крепится на двусторонний скотч или саморезы, которые идут в комплекте.

Приемник устанавливается стационарно (работает от сети) в любом удобном месте. При настройке приемника, кнопка сохраняется в памяти устройства. При вызове приемник моментально распознает вызывающую кнопку. При нажатии кнопки, загорается красный индикатор. Это значит, что вызов уже отправлен и сотрудник получил сообщение.

Усилитель сигнала (репитер) рекомендуется устанавливать к самой дальней кнопке вызова. Перед включением репитера в

сеть необходимо вытянуть антенны на максимальную длину и соблюсти угол 45 градусов между ними.

Табличка изготовлена из акрилового пластика (полистирола) с дополнительным защитным покрытием лаком, размер 15x20 см, крепится на саморезы или двусторонний скотч (в комплекте). Размер и характеристики таблички полностью соответствуют новым требованиям ГОСТ Р 52131-2019 к информационным уличным пиктограммам. Батарейка в кнопке в среднем работает 1 год. По истечении этого срока, для замены достаточно снять основание кнопки.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кнопка:

Размер: 82x65x28 мм

Материал корпуса: поликарбонат

Цвет: белый корпус, красная кнопка, надпись «ВЫЗОВ»

русскими буквами на поверхности кнопки

Питание: батарея 12V, 23A

Частота: 433.92 МГц

Ресурс: 1 млн нажатий

Радиус действия: 200 м на прямой видимости

Температурный режим работы: -35..+55° С

Срок службы батареи: 12-18 месяцев.

Шнур:

Цвет: красный

Длина: 100 см

Толщина: 2 мм.

Кольцо:

Внешний диаметр: 93 мм

Внутренний диаметр: 71 мм

Толщина: 11 мм

Вес: 24 г.

Приемник-табло:

Размер: 202x130x30 мм

Материал корпуса: пластик

Цвет: черный

Тип электропитания: от сети через адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A

Входная мощность: AC100V-240V

Частота: 433.92 МГц

Продолжительность сигнала: 15 секунд

Радиус приема: не менее 100 м

Крепление: подставка или саморезами к стене

Особенности: отображение трёх вызовов одновременно.

Имеет световую и звуковую индикацию. Отличительной особенностью данного решения является то, что его можно расширить - подключить к табло до 99 кнопок, что делает систему универсальной.

Репитер:

Размер: 153x82x29 мм

Материал корпуса: пластик

Цвет: черный

Тип электропитания: от сети через адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A

Частота: 433.92 МГц

Радиус приема: не менее 100 м

Крепление: подставка или саморезами к стене

Особенности: способность распознавать сигналы со 100 кнопок.

Табличка:

Размер: 15x20 см, толщина 2 мм

Размер пиктограммы: 15x15 см

Высота тактильной зоны шрифтом Брайля: 50 мм

Высота тактильных точек: 0,7 мм

Материал: ударопрочный пластик полистирол (акриловый пластик)

Цвет: желтый, черный

Гарантийный срок эксплуатации: 1 год.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

Для того чтобы привязать кнопку к приемнику требуется нажать кнопку F1 на приемнике, затем третью кнопку сверху. После того, как индикатор загорелся, требуется на кнопке вызова нажать на саму кнопку, после чего индикатор на приемнике должен мигнуть. Далее повторить действие на приемнике, нажав кнопку на приемнике (третью сверху) до того момента пока индикатор не потухнет. Все, кнопка заложена в память приемника. Для того чтобы привязать кнопку к репитеру нажмите и удерживайте клавишу «register» пока включится индикатор режима регистрации. После того, как индикатор загорелся, нажмите по очереди все кнопки вызова, которые должны быть зарегистрированы. Индикатор режима регистрации будет мигать при каждом нажатии кнопки вызова. Нажмите и удерживайте клавишу «register» пока выключится индикатор режима регистрации.

Видео по настройке и работе комплекта также есть на сайте dostupnaya-strana.ru в карточке товара.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7.3 Дата продажи «__» _____ г.

ПОСТАВЩИК:

ООО «Клевер», dostupnaya-strana.ru, 7(800) 200-13-80,
8 (499) 380-7050, zakaz@d-strana.ru.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

Производитель: FujjanQuanzhouElectronicsCo., Ltd.

Страна производителя: Китай.

