

## ПАСПОРТ

### Индукционная стационарная система ИЦР-250, арт. 8337.



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

#### 1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- 1.1. Индукционная информационная система ИЦР-250
- 1.2. Блок питания
- 1.3. Кабель индукционного поля 110 метров
- 1.4. Руководство по эксплуатации/паспорт
- 1.5. Упаковка

#### 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Индукционная система предназначена для адаптации помещений путем передачи чистого и усиленного звука на слуховые аппараты людей с нарушением слуха.

#### 3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Индукционная стационарная система ИЦР-250, информационная система для слабослышащих, предназначена для адаптации зон с полезной площадью действия до 250 кв. метров.

#### Применение

Система ИЦР-250 идеальна для адаптации следующих зон: холле, фойе, стойках регистрации, аптеке, регистратуры больницы, конференц-залы, переговорные комнаты, кабинеты, зоны для размещения инвалидов по слуху в актовом и концертных, спортивных залах и других объектах с необходимостью покрытия активной зоны в 250 м<sup>2</sup>.

#### Принцип действия

Система передает аудио информацию лицам с нарушенной функцией слуха при повышенном уровне окружающего шума или при наличии преграды между собеседниками. Петля обеспечивает прослушивание аудио информации лицом с нарушенной функцией слуха, через слуховой аппарат в режиме индукционной катушки «Т».

#### Подключение

Система максимально проста в установке. Необходимо смонтировать индукционный контур по периметру объекта (кабинет, зона посадочных мест и т.д.), смонтировать блок усилителя в недоступное место, подключить питание, подключить источник звука.

#### 4. ПРЕИМУЩЕСТВА

Легкость монтажа и подключения  
Качественный чистый звук без искажений.  
Компактные размеры и сдержанный дизайн. Смонтированное устройство не занимает много места и с легкостью вписывается в любой интерьер  
Гарантийное и сервисное обслуживание от производителя

#### 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зона индукционного поля до 250 м<sup>2</sup>  
Напряжение питания – 220В±5%, 50 Гц

Потребляемая мощность – не более 40 Вт  
Частотный диапазон (при уровне -3 дБ) - 100 ÷ 8000 Гц  
Индикатор питания светодиодный  
Разъемы jack 3.5 мм для подключения микрофона  
Разъемы jack 3.5 мм для подключения источника звукового сигнала  
Разъем для подключения индукционного контура  
Размер усилителя – 186\*96\*53 мм  
Вес усилителя ~ 0,8 кг

#### 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

#### 7. ПОСТАВЩИК

Компания ООО «Доступная страна»  
Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>  
Email: [zakaz@dstrana.ru](mailto:zakaz@dstrana.ru)  
ИНН: 7735527011  
Юридический адрес: 127081, Москва г, Ясный проезд, дом 14, кв. 194  
Фактический адрес: 127015, Москва г, проезд Бумажный, д. 14, стр. 3, этаж 4