

ПАСПОРТ

Универсальная система вызова персонала инвалидов для входа и санузла, арт. АРЕ510.3ш.



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Беспроводная кнопка вызова - 2 шт.
Беспроводная кнопка вызова со шнурком - 1 шт.
Приемник вызовов табло - 1 шт.
Тактильная табличка - 3 шт.
Усилитель – 1 шт.
Блок питания - 1 шт.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальная система вызова персонала инвалидов для входа и санузла АРЕ510.3ш предназначена для вызова помощи в общественных местах маломобильными группами населения: людьми с ограниченными возможностями, пожилыми людьми, родителями с маленькими детьми в колясках и т.д.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Кнопка размещается совместно с табличкой у входа в здание, туалетных комнатах и других местах, где необходимо обеспечить вызов персонала инвалидом. Приемник устанавливается стационарно (работает от сети) в любом удобном месте.

При настройке приемника, кнопка сохраняется в памяти устройства. При вызове приемник моментально распознает вызывающую кнопку. При нажатии кнопки, загорается красный индикатор. Это значит, что вызов уже отправлен, и сотрудник получил сообщение.

Кнопка вызова не требует сложной установки и специального монтажа, крепится на двусторонний скотч или саморезы, которые идут в комплекте.

Табличка изготовлена из акрилового пластика (полистирола), размер 20*30 см, крепится на саморезы. Батарея в кнопке в среднем работает 1 год. По истечении этого срока, для замены аккумулятора достаточно снять основание кнопки.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кнопка:

Размер: 82x65x28 мм
Материал корпуса: поликарбонат
Цвет: белый корпус, красная кнопка, надпись «ВЫЗОВ» русскими буквами на поверхности кнопки
Ресурс: 1 млн нажатий
Частота: 433.92 МГц
Радиус действия: 100 м на прямой видимости
Питание: батарея 12V 23mA
Срок службы батареи: 12-18 месяцев

Приемник:

Размер: 202x130x30мм
Радиус приёма сигнала: не менее 100 метров
Крепление: подставка или саморезами к стене
Цвет: чёрный
Частота: 433,92 МГц
Вес нетто: 395 г
Материал: пластик
Питание: от сети через адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A
Индикация вызова: 1 мелодия

Особенности: отображение трёх вызовов одновременно
Отличительной особенностью данного решения является то, что его можно расширить, к табло можно подключить до 99 кнопок.

Табличка:

Размер 20x30см, толщина 3мм
Размер пиктограммы 20x20
Материал: ударопрочный пластик полистирол (акриловый пластик)
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год

Шнур:

Цвет: красный
Длина: 100 см
Толщина: 2 мм.

Кольцо:

Внешний диаметр: 93 мм
Внутренний диаметр: 71 мм
Толщина: 11 мм
Вес: 24 г.

Усилитель:

Размер: 155x100x25 мм
Радиус приёма сигнала: не менее 100 метров
Цвет: черный
Рабочая частота: 433,92 МГц
Материал: пластик
Питание: от сети через адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A
Распознает сигналы со 100 кнопок

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для того, чтобы привязать кнопку к приемнику требуется нажать кнопку на приемнике (третью снизу) до момента, пока не загорится индикатор. После того, как индикатор загорелся требуется на кнопке вызова нажать на саму кнопку, после чего индикатор на приемнике должен мигнуть. Далее повторить действие на приемнике, нажав кнопку на приемнике (третью снизу) до того момента пока индикатор не потухнет. Все, кнопка заложена в память приемника. Видео по настройке и работе комплекта также есть на сайте dostupnaya-strana.ru в карточке товара.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)
Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>
Email: zakaz@dstrana.ru
ИНН: 7735527011
Юридический адрес: 127081, Москва г, Ясный проезд, дом 14, кв. 194
Фактический адрес: 127015, Москва г, проезд Бумажный, д. 14, стр. 3, этаж 4